

技術ノート KGTN 2013031903

現象

[GGH4.5] 他の GG サーバ上で動作するライセンスサーバを参照するように設定したが、APS ログにライセンス・エラーが記録されてクライアントから接続出来ない。

説明

ライセンスサーバとライセンス・エラーが記録される GG サーバが同じ LAN 上にあれば、ライセンスサーバが動作する Windows のファイアウォールに起因する問題です。セキュリティ上の心配が要らない環境であれば、ファイアウォールを無効化することで問題が解消します。

ファイアウォールを無効化出来ない場合は、以下のようにライセンスファイルに使用するポート番号を指定して下さい。次にこの2つのポート番号で受信出来るように、ライセンスサーバのファイアウォールの設定を変更して下さい。これで問題が解消します。

```
SERVER caspian 000476BA8F74 27000    ← FlexLM が使用するポート
DAEMON BLM port=5678                 ← デーモンが使用するポート
INCREMENT session blm 4.0 31-dec-2012 5 99E82D1B9A64 HOSTID=ANY
INCREMENT any_app blm 4.0 31-dec-2012 uncounted D1D222D031C4
HOSTID=ANY
```

Last reviewed: Mar 19, 2013
Status: DRAFT
Ref: NONE
Copyright © 2013 kitASP Corporation